

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: moxa.pro-solution.ru | эл. почта: mhk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Многопортовые преобразователи RS-232 в USB в пластиковом корпусе. Техническое описание

Многопортовые конвертеры последовательных интерфейсов в USB являются заменой мультипортовых плат в портативных системах. Устройства UPort в пластиковом исполнении ориентированы на решение задач ИТ и офисной автоматизации. Питание преобразователей осуществляется по шине USB.



Модификация UPort 2210

2-портовый преобразователь USB в RS-232 в пластиковом корпусе

Интерфейс USB

- Стандарт USB
USB 2.0
- Разъем USB
USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC)
- Скорость
480Мбит/с (Hi-Speed USB) и 12 Мбит/с (Full-Speed USB)

Последовательный интерфейс

- Количество портов
2
- Разъем последовательного порта
DB9 "папа"
- Тип интерфейса
RS-232
- Передаваемые сигналы
RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Буфер FIFO, байт
16

Параметры последовательной связи

- Бит данных
5, 6, 7, 8
- Четность
Нет, чет, нечет, "0", "1"
- Стоповых бит
1, 1.5, 2
- Управление потоками данных

RTS/CTS, XON/XOFF

- Скорость передачи данных, бит/сек
50 ~ 921 600

Драйверы для ОС

- Драйверы для ОС
Mac, Mac OS X, Linux 2.6.x, Linux 3.x, Windows 2000, Windows 2012 (x64), Linux 2.4.x, Windows Embedded CE 5.0, Windows Embedded CE 6.0, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)

Защита

- Защита от импульсных помех, кВ
15

Требования по электропитанию

- Рабочее напряжение
Питание по шине USB

Требования к окружающей среде

- Рабочая температура, град. С
0 ~ 55
- Рабочая влажность, %
5 ~ 95
- Температура хранения, град. С
-20 ~ 75

Наличие международных сертификатов

- Электромагнитная совместимость (EMC)
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
- Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов
4221778

Конструктивные свойства

- Габаритные размеры, мм
70 x 35 x 120
- Материал корпуса
Пластик
- Масса нетто, г
120

Монтаж

- Монтаж
Настольный/настенный

Комплект поставки

- Комплект поставки
Устройство, краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD, кабель интерфейса USB



Модификация UPort 2410

4-портовый преобразователь USB в RS-232 в пластиковом корпусе

Интерфейс USB

- Стандарт USB
USB 2.0
- Разъем USB
USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC)
- Скорость
480Мбит/с (Hi-Speed USB) и 12 Мбит/с (Full-Speed USB)

Последовательный интерфейс

- Количество портов
4

- Разъем последовательного порта
DB9 "папа"
- Тип интерфейса
RS-232
- Передаваемые сигналы
RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Буфер FIFO, байт
16

Параметры последовательной связи

- Бит данных
5, 6, 7, 8
- Четность
Нет, чет, нечет, "0", "1"
- Стоповых бит
1, 1.5, 2
- Управление потоками данных
RTS/CTS, XON/XOFF
- Скорость передачи данных, бит/сек
50 ~ 921 600

Драйверы для ОС

- Драйверы для ОС
Windows 2000, Linux 2.6.x, Linux 3.x, Windows 2012 (x64), Linux 2.4.x, Mac, Mac OS X, Windows Embedded CE 5.0, Windows Embedded CE 6.0, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)

Защита

- Защита от импульсных помех, кВ
15

Требования по электропитанию

- Рабочее напряжение
Питание по шине USB
- Потребление тока
240 мА при 5 В

Требования к окружающей среде

- Рабочая температура, град. С
0 ~ 55
- Рабочая влажность, %
5 ~ 95
- Температура хранения, град. С
-20 ~ 75

Наличие международных сертификатов

- Электромагнитная совместимость (ЕМИ)
EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
- Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов
3901775

Конструктивные свойства

- Габаритные размеры, мм
80 x 35 x 185
- Материал корпуса
Пластик
- Масса нетто, г
210

Монтаж

- Монтаж
Настольный/настенный

Комплект поставки

- Комплект поставки
Устройство, краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD, кабель интерфейса USB

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: moxa.pro-solution.ru | эл. почта: mhk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70